

CM/GM300 Serie Zubehörstecker

BOS Adapter

D25 Buchse

11	NF RX	braun	7
13	+U	rot	14
2	NF MIK	gelb	3
3	TX IASI	rosa	6
4	Trägerkriterium	grau	17
7	Masse	blau	22
		grün	4
		weiß	8

Masseleitungen mit Schrumpfschlauch am Leitungsende zusammenführen und gemeinsam weiter zum Zubehörstecker

Standardlänge: 50 cm

Bemerkungen für GM340:

- GP1 <PIN 3> auf Sprach PTT programmieren
- GP2 <PIN4> auf Trägerkriterium <low aktiv> programmieren
- Mikrofoneingang auf unempfindlich programmieren <27dB>
- NF Ausgang auf <gefiltert mit Rauschsperrre> programmieren

20	2	4	6	8	10	12	14	16	18
19	1	3	5	7	9	11	13	15	17

Aufsicht auf den Zubehörstecker des Funkgerät  
Pin 17 - 20 nicht bei GM350/950

Anschlußleitung GM Serie == BOS Adapter

TITLE: 1tg082

Document Number:

REV:  
1.1

Date: 08.06.2004 16:15:52

Sheet: 1/1