



DC37P DC37S

|      |                          |                    |      |
|------|--------------------------|--------------------|------|
| 1    | Betriebsart              | grün-schwarz       | 1    |
| 2    | Bandlage                 | rot-braun          | 2    |
| 4    | NF Lautregler            | braun-grün         | 4    |
| 5    | NF 2.5W Verst.           | braun-schwarz      | 5    |
| 6    | NF RX Masse              | weiß               | 6    |
| 7    | NF RX                    | braun              | 7    |
| 8    | Kanal                    | weiß-grau          | 8    |
| 9    | Kanal                    | weiß-blau          | 9    |
| 10   | Kanal                    | weiß-grün          | 10   |
| 11   | Kanal                    | weiß-gelb          | 11   |
| 12   | Anzeige Sender           | grün-blau          | 12   |
| 13   | Sender Finschalt Leitung | braun-blau         | 13   |
| 14   | Wandler                  | rosa-braun         | 14   |
| 15   | Trägerkriterium          | grau               | 15   |
| * 16 | UB1 +12.3                | rot rot-blau       | 16 * |
| 18   | TX NF Masse              | grün               | 18   |
| 19   | TX NF                    | gelb               | 19   |
| * 20 | UStab +9U                | grau-rosa grün-rot | 20 * |
| 21   | Rauschsperrschalter      | grau-grün          | 21   |
| 22   | Gerät ein/aus            | weiß-rot           | 22   |
| * 25 | UBatt +12.6              | rosa weiß-rosa     | 25 * |
| 27   | Kanal                    | gelb-braun         | 27   |
| 28   | Kanal                    | gelb-schwarz       | 28   |
| 29   | Kanal                    | gelb-rosa          | 29   |
| 30   | Kanal                    | gelb-blau          | 30   |
| 31   | K<400                    | gelb-rot           | 31   |
| 32   | Wandler                  | rosa-grün          | 32   |
| 33   | 2.Mikrofoneingang        | gelb-grau          | 33   |
| 34   | Gerätemasse              | Schirm             | 34   |
| 35   | Tonruf 1                 | grau-braun         | 35   |
| 37   | Sendertastung            | violett            | 37   |

blau, schwarz, weiß-schwarz nicht benutzt  
Nicht abisolieren, nicht kürzen

Äußenmantel 55mm abisolieren



Leistungsabgänge seitlich  
Montage der Hauben

\* Pin 16, 20 + 25 mit Schrumpfschlauch  
Hauben Cannon DC 115339-3  
Steckverbinder Cannon DC37P(S)-A191-A197  
Standardlänge: 6 m  
LIYCY 36 x 0.14 mm2  
LT6070 1 = 4 m  
LT6071 1 = 5 m  
LT6072 1 = 6 m

Leitung für abgesetzten Betrieb  
FUG 8a/8b/8c/9b/9c Motorola/Bosch-Z/SEL

TITLE: ltg072

Document Number:

REV:

Date: 09.12.2003 16:46:20

Sheet: 1/1