

CM/GM300 Serie Zubehörstecker

SMFW2

UG96

11	NF RX	braun	31c
13	+U	rot	1C
2	NF MIK	gelb	30c
3	TX TAST	rosa	29c
4	Trägerkriterium	grau	28a
7	Masse	blau	32c
	NF Masse	grün	30a
	NF Masse	weiß	31a
			29a
			32a
			28c
			1a

Masseleitungen mit Schrumpfschlauch am Leitungsende zusammenführen und gemeinsam weiter zum Zubehörstecker

20	2	4	6	8	10	12	14	16	18
19	1	3	5	7	9	11	13	15	17

Aufsicht auf den Zubehörstecker des Funkgerät

Standardlänge: 50 cm

Pin 17 - 20 nicht bei GM350/950

Bemerkungen für GM340:

- GP1 (PIN 3) auf Sprach PTT programmieren
- GP2 (PIN4) auf Trägerkriterium (low aktiv) programmieren
- Mikrofoneingang auf unempfindlich programmieren (27dB)
- NF Ausgang auf (gefiltert mit Rauschsperr) programmieren

Anschlußleitung GM Serie == SMFW2

TITLE: 1tg085

Document Number:

REV: 1.0

Date: 17.06.2004 21:40:32

Sheet: 1/1