

GM Serie Zubehörstecker

NFK3/4 SUB D9 BU

Verwendbar für:

- NFK3
- NFK3a
- NFK4
- RCA 1.XX
- RCA 2.XX
- RCA 3.XX

6	Reserve	violett	8
11	NF_RX	braun	2
13	+U	rot	6
2	NF_MIK	gelb	4
3	TX_I&ST	rosa	7
4	Trägerkriterium	grau	5
7	Masse	Schirm	Gehäuse
		weiß	1
		grün	3
		schwarz blau	9

Masseleitungen mit Schrumpfschlauch am Leitungsende zusammenführen und mit einer einzelnen Leitung weiter zum Zubehörstecker

Bemerkungen:

- GP1 (PIN 3) auf Sprach+Daten PTT programmieren
- GP2 (PIN4) auf Trägerkriterium (low aktiv) programmieren
- Mikrofoneingang auf unempfindlich programmieren
- NF Ausgang auf (gefiltert mit Rauschsperr) programmieren

20	2	4	6	8	10	12	14	16	18
19	1	3	5	7	9	11	13	15	17

Aufsicht auf den Zubehörstecker des Funkgerät

Anschlußleitung GM340 == NFK 3 / 4 / RCA

TITLE: 1tg022

Document Number:

REV:
1.0

Date: 02.02.2002 07:42:26

Sheet: 1/1