

NFK
Anschluß für Funk 2

Standardfarben


Funktion

KCT-19


CON1	11	Träger
	6	GND
	5	NF_TX MIC
	15	FUG_TXD
	2	NF_TX (MASSE)
DB9F	8	PTT
	12	NF_RX
	7	(+U)
	6	NF_RX (Masse)
	11	Träger
	6	GND
	5	NF_TX MIC
	15	FUG_TXD
	2	NF_TX (MASSE)
	8	PTT
	12	NF_RX
	7	(+U)
	6	NF_RX (Masse)

KCT-19

Aufsicht von vorne auf Buchse
vom Funkgerät



Zuordnung Leitungsanschlüsse zu KCT19 Pins am TK-780



ACHTUNG: Bei Verwendung des seriellen Datensignales über den NFK4 (Pin 8)
kann der Anschluß nur über Funk 2 erfolgen

Leitung: LIYCY 10 x 0.14 mm²
Standardlänge 120 cm

Anschaltung NFK == TK780/880	
TITLE: ltq064	
Document Number:	REV:
Date: 28.07.2003 21:42:44	Sheet: 1/1